

DC TO AC POWER INVERTER AND CHARGER

เครื่องแปลงไฟ ดีซี 12V, 24V, 48V จากแบตเตอรี่เป็นไฟบ้าน 220 โวลท์ เอซี และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

| SPECIFICATION คุณสมบัติของเครื่อง | อินเวอร์เตอร์ | | อินเวอร์เตอร์และเครื่องชาร์จ |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | MODEL PH-1 | MODEL PH-2,PH-3,PH-02 | MODEL PH-21,PH-31 |
| CONTROL SYSTEM | ELECTRONICS HIGH TECHNOLOGY | | |
| DC INPUT VOLTAGE(BATTERY) | 12V OR 24V OR 48V | | |
| AC OUTPUT VOLTAGE | 220 VAC 50Hz | | |
| AC INPUT,OUTPUT CHARGER | | | 220 VAC,12VDC OR 24VDC |
| MAXIMUN LOAD(WATT) | FULL SPEC | | |
| OVER LOAD TIME | 150% FOR 3 SEC | | |
| RATING CONTINUOUS LOAD | 100% FULL SPEC | | |
| EFFICIENCY | MORE THAN 80% | | |
| COOLING SYSTEM | BY AIR CONVECTION | | |
| TEMPERTURE | 0 - 50 ^o C | | |
| PROTECTION | INPUT FUSE | INPUT/OUTPUT BY FUSE AND RELAY | |
| BATTERY DISCHARGE PROTECTION | LOW BATT CUTOFF AT<8V FOR BATT 12V,<17V FOR BATT 24V,<37V FOR BATT 48V | | |
| INDICATOR | OPERATE IND. | | INV. |
| | LOW BATT | | LOW BATT IND. |
| | | INPUT IND.OUTPUTIND. (PH-02) | CHG. |
| CHARGER SYSTEM | | | FULL WAVE RECTIFIER |

บริษัท สเตเบิล อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

STABLE ELECTRIC SUPPLY CO.,LTD

Tel. 02-742-1002-6 Fax. 02-331-8297 Email : info@stable.co.th

www.stable.co.th